

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Logico Easy System 100 - Opal HO - Module linéaire Secours

Code

T012MZ940D2DB

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR                | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE                                                         | OUTPUT        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90                              | Opal                                                                              | 41W<br>2936lm |
| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE                 | COULEUR                                                                           |               |
| 220-240Vac<br>DALI2 (VERSION<br>SECOURS) |  |               |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|                                    | 4000K            | H(m) | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|------------------------------------|------------------|------|-------|-----------------------|
|                                    | Ra90             |      | 109°  |                       |
| Fixture Power                      | 41W              | 1    | 2.82  | 1055                  |
| Source Flux                        | 2936lm           | 2    | 5.64  | 264                   |
| Fixture Flux                       | 2936lm           | 3    | 8.46  | 117                   |
| Efficacy                           | 72lm/W           | 4    | 11.28 | 66                    |
| G0301A I <sub>max</sub> =359cd/klm | I <sub>max</sub> | 5    | 14.10 | 42                    |

## Données techniques

## Concept

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module linéaire de secours.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 36W              |
| Flux nominal                                  | 2936lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 92               |
| R <sub>g</sub>                                | 101              |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPAL High Output : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissement opale fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire.

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                     | Directe                                   |
| Optique                      | Opal                                      |
| Rendement optique            | 100%                                      |
| Flux appareil                | 2936lm                                    |
| Flux appareil de secours BLF | 11%                                       |
| Efficacité lumineuse         | 72lm/W                                    |
| Sécurité photobiologique     | Conforme au groupe RGO (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 100mm. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur et finition  | Noir                |
| Dimensions           | AxBxH 1168x100x80mm |
| Poids                | 4,45Kg              |
| Version              | Linéaire            |
| Degré de protection  | IP40                |
| Résistance mécanique | IK02                |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Préparé pour ligne traversante qui permet d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 41W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DALI2 (VERSION SECOURS)                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |
| Humidité relative UR      | <85%                                                                                                             |

### Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

### Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Contactez l'entreprise pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Pour les configurations d'angle, le module d'éclairage en L et l'accessoire joint aveugle sont disponibles. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Normes et Certifications

CE

## Garantie

5 années.

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Écran



| CODE | DIMENSIONS |
|------|------------|
|------|------------|

|         |      |
|---------|------|
| A002LL1 | L=6m |
|---------|------|

|         |      |
|---------|------|
| A002LL2 | L=9m |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| A002LL3 | L=15m |
|---------|-------|

Diffuseur OPAL (Émission directe).

Pour LOGICO EASY System 100 - OPAL.

## Accessoires

## Bouchons de fermeture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| A003L1B | ● |
|---------|---|

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 100.

## Rosace



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|       |   |
|-------|---|
| A004B | ● |
|-------|---|

Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

## Panneau de couverture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|        |   |
|--------|---|
| A005LB | ● |
|--------|---|

Joint pour écrans.  
A utiliser pour les configurations de plus de 15 mètres.

Pour LOGICO EASY System 100.

## Bride



| CODE |
|------|
|------|

|       |
|-------|
| A006L |
|-------|

Bride pour montage au plafond (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.



| CODE |
|------|
|------|

|       |
|-------|
| A007L |
|-------|

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Suspension



| CODE  | VERSION  |
|-------|----------|
| A008T | L = 6m   |
| A008U | L = 5m   |
| A008V | L = 4m   |
| A008W | L = 3m   |
| A008X | L = 2m   |
| A008Y | L = 1m   |
| A008Z | L = 0,5m |

Câble de suspension (2 pièces).

## Bornier



| CODE  | VERSION     |
|-------|-------------|
| A009X | 5 Poli DALI |

Bloc de connexion (fiche/prise).  
1 pour chaque module d'alimentation.

A009X - Pour LOGICO EASY 57 | 100.

## Systèmes de contrôle



| CODE   |
|--------|
| 1T5349 |

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.

LxHxP=102x25x36mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

**CODE****2T0131**

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.  
LxHxP=130x22x30mm.