




**T020BY830D2PW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - OPAL HO****Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours**

|        |                             |                  |        |   |       |    |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|---|-------|----|
| G0300A | I <sub>max</sub> =190cd/klm | I <sub>max</sub> | 1140cd | 5 | 14.49 | 40 |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|---|-------|----|

|               |        |      |                       |
|---------------|--------|------|-----------------------|
| 3000K         | H(m)   | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
| Ra80          |        | 111° |                       |
| Fixture Power | 63W    | 1    | 2.90                  |
| Source Flux   | 5983lm | 2    | 5.80                  |
| Fixture Flux  | 5983lm | 3    | 8.70                  |
| Efficacy      | 95lm/W | 4    | 11.60                 |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

**SOURCE**

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D****Puissance nominale : 55W****Flux nominal : 5983lm****Indice de rendu des couleurs : 80****Rf : 84****Rg : 95****CCT nominale : 3000K****Durée utile (L80/B10) : 100000h tq +25°C****CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE**

Émission Directe/Indirecte. Lumière diffuse - Optique OPAL High Output : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissant opale.

**Émission : DIRECTE/INDIRECTE****Optique : RÉFLECTEUR****Rendement optique : 100%****Flux appareil : 5983lm****Flux appareil de secours BLF : 13% (Émission directe)****Efficacité lumineuse : 95lm/W****Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)****CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

**Couleur et finition : Blanc****Dimensions : L=1462mm****Poids : 4,25Kg****Versión : LINÉAIRE****Degré de protection : IP40****Résistance mécanique : IK02****CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Driver électronique intégré DALI2. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

**Puissance installée : 63W****Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz****Classe d'isolation : CLASSE 1****Type de driver / Contrôle : DALI2 (VERSION SECOURS)****Driver inclus : OUI****Classe F : OUI****SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger****Température ambiante : 0°C / +25°C****Humidité relative UR : <85%****INSTALLATION**

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

**NOTES**

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Contactez l'entreprise pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

**NORMES ET CERTIFICATIONS**

CE.

**GARANTIE**

5 années.

**MISE EN GARDE**

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T020BY830D2PW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - OPAL HO

### Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours

#### Accessoires

##### Rosace



| Couleur | Code         |
|---------|--------------|
|         | <b>A004W</b> |

Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

##### Bride



| Code         |
|--------------|
| <b>A007M</b> |

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.  
Pour LOGICO EASY 57.

##### Suspension



| Version | Code         |
|---------|--------------|
| L=6m    | <b>A008T</b> |
| L=5m    | <b>A008U</b> |
| L=4m    | <b>A008V</b> |
| L=3m    | <b>A008W</b> |
| L=2m    | <b>A008X</b> |
| L=1m    | <b>A008Y</b> |
| L=0,5m  | <b>A008Z</b> |

Câble de suspension (2 pièces).

##### Systèmes de contrôle



| Code          |
|---------------|
| <b>1T5349</b> |

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.  
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.  
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.  
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.  
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.  
L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.  
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



| Code          |
|---------------|
| <b>2T0131</b> |

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.  
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.  
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.  
IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.  
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**